USB-C 5V Battery charger

Посібник користувача

2026

Зміст

1. **Огляд продукту** 3

2. **Експлуатація** 4

2.1. Заряджання акумуляторів 4

2.2. Індикатор заряджання 4

2.3. Захисні функції 4

3. **Обслуговування** 5

4. **Усунення несправностей** 5

Контакти: 6

1. Огляд продукту



Мал.1. USB-C 5V Battery charger

Компактний зарядний пристрій USB Type-C для циліндричних акумуляторів таких форматів: 10440, 14500, 16340, 16650, 14650, 18350, 18500 та 18650. Живиться від USB-джерела 5 В, вихідний (зарядний) струм — 500 мА. Світлодіодний індикатор показує стан заряджання, а низка захисних функцій забезпечує безпечніше щоденне заряджання. Компактна та легка конструкція.

2. Експлуатація

2.1. Заряджання акумуляторів

1. Під'єднайте кабель для заряджання з комплекту до порту USB Type-C зарядного пристрою.
2. Під'єднайте інший кінець кабелю до USB-джерела живлення 5 В, наприклад до стандартного USB-адаптера живлення (не входить до комплекту).
3. Вставте в зарядний пристрій акумулятор сумісного формату, дотримуючись правильної полярності (+/−).
4. Під час заряджання акумулятора індикатор світиться червоним.
5. Коли індикатор стає зеленим, акумулятор повністю заряджений. Вийміть акумулятор із зарядного пристрою.

2.2. Індикатор заряджання

Колір	Функція
Червоний	Триває заряджання
Зелений	Повністю заряджено

2.3. Захисні функції

Зарядний пристрій має такі захисні функції:

- Захист від перезаряджання
- Захист від перевищення струму
- Захист від перегріву
- Захист від короткого замикання
- Захист від глибокого розряду
- Захист від переплутування полярності

3. Обслуговування

- Протирайте корпус м'якою сухою серветкою.
- Не використовуйте абразивні засоби чи розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.
- Тримайте порт USB Type-C і контакти акумулятора чистими від пилу й бруду для оптимального заряджання.
- Використовуйте зарядний пристрій за температури навколишнього середовища 0 – 40 °C і відносної вологості 20 – 95 % (без конденсації).
- Зберігайте зарядний пристрій за температури -30 – 50 °C.

4. Усунення несправностей

Проблема	Рішення
Індикатор не світиться після встановлення акумулятора	Переконайтеся, що кабель Type-C надійно під'єднано з обох боків, а джерело живлення видає 5 В; спробуйте інший кабель/адаптер
Акумулятор не заряджається	Вийміть акумулятор і вставте його знову, дотримуючись правильної полярності (+/−); переконайтеся, що формат акумулятора сумісний, а контакти чисті
Заряджання триває довго	Час заряджання залежить від ємності акумулятора; зарядний струм — 500 мА
Заряджання припиняється, а зарядний пристрій теплий	Можливо, спрацював захист від перегріву. Від'єднайте зарядний пристрій, дайте йому охолонути та використовуйте за температури 0 – 40 °C
Зелений індикатор вмикається одразу	Можливо, акумулятор уже повністю заряджений

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot