

**Wallbox nabíječka WBAC T2, 2 kabely, 22 kW,
10 m, RFID App Elvix**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instalace a důležitá upozornění	3
3. Funkce a obsluha	4
4. Péče o 10m kabely	4
5. Bezpečnostní instrukce	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Wallbox nabíječka WBAC T2, 2 kabely, 22 kW, 10 m, RFID App Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: 22 kW (3 fáze, 32 A).

Konfigurace: 2x integrovaný nabíjecí kabel Typ 2.

Délka kabelů: 10 metrů (maximální dosah pro flexibilní parkování).

Konektivita: WiFi 2.4 GHz, Bluetooth, LAN (u vybraných verzí).

Autorizace: RFID čtečka + mobilní aplikace Elvix Smart.

Management energie: Dynamické sdílení výkonu mezi oba výstupy.

Ochrany: Proudový chránič Typ A + DC 6mA, ochrana proti přepětí, podpětí, zkratu a přehřátí.

Krytí: IP65 (vhodné pro náročné venkovní podmínky).

2. Instalace a důležitá upozornění

Dimenzování přívodu: Instalace vyžaduje jistič 3x40A. Vzhledem k 10m délce kabelů je naprosto nezbytné použít kvalitní přívodní kabel o průřezu 6 mm² (nebo lépe 10 mm²), aby se minimalizovaly tepelné ztráty a úbytky napětí.

Montáž: Stanici upevněte na pevný podklad. Ujistěte se, že držáky kabelů jsou namontovány dostatečně vysoko, aby 10metrové kabely po smotání neležely na zemi.

Nastavení App: Spárujte zařízení s aplikací Elvix Smart přes Bluetooth a následně připojte k WiFi síti.

3. Funkce a obsluha

Extrémní dosah: 10m kabely umožňují obsloužit vozy zaparkované v řadě za sebou nebo nabíjet auto přes chodník či trávník bez nutnosti přeparkování.

Duální nabíjení: Při zapojení dvou vozů stanice inteligentně dělí výkon. Pokud jeden vůz nabíjení dokončí, zbývající výkon je automaticky přesměrován do druhého vozu.

RFID & App: Můžete nastavit, zda se nabíjení spustí okamžitě (Plug & Charge), přiložením karty, nebo dálkově z aplikace.

Reporting: V aplikaci můžete sledovat detailní statistiky spotřeby pro každý kabel zvlášť, což je ideální pro rozúčtování nákladů.

4. Péče o 10m kabely

Manipulace: S 10 metry kabelu manipulujte opatrně. Vyhněte se vytváření smyček a uzlů, které by mohly poškodit vnitřní vodiče.

Skladování: Kabely po každém použití pečlivě smotejte na integrované nebo přídavné držáky. Nenechávejte je rozvinuté na zemi, kde hrozí jejich přejetí nebo znečištění konektoru.

Kontrola: Pravidelně kontrolujte povrch kabelu po celé délce, zda nedošlo k mechanickému poškození izolace.

5. Bezpečnostní instrukce

Nikdy nepoužívejte k čištění vysokotlaké čističe (WAP).

Pokud zaznamenáte neobvyklé zahřívání konektoru nebo kabelu, okamžitě nabíjení přerušte a nechte zařízení zkontrolovat odborníkem.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot