

**Powerbanka 30 000 mAh PB-30000FC Myers
Power**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Hlavní výhody PB-30000FC	3
3. Postup použití	4
4. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Powerbanka 30 000 mAh PB-30000FC Myers Power

Technické parametry

Kapacita: 30 000 mAh (111 Wh) – umožňuje až 6–8 nabití běžného smartphonu.

Typ baterie: Li-Polymer (bezpečnější a stabilnější články).

Vstupy (nabíjení powerbanky): * USB-C (podpora PD 20W)

Micro-USB

Výstupy (nabíjení zařízení): * 2x USB-A (Quick Charge 3.0)

1x USB-C (Power Delivery 20W)

Displej: LCD panel zobrazující přesné procento nabití (0–100 %).

Ochrany: Šestinásobná ochrana (proti přebití, vybití, zkratu, přehřátí, přepětí a nadproudu).

2. Hlavní výhody PB-30000FC

Extrémní výdrž: Kapacita 30 000 mAh je ideální pro kempování, dlouhé cesty nebo jako záložní zdroj při výpadku proudu (Blackout).

Rychlonabíjení (Fast Charge): Podpora standardů Power Delivery a Quick Charge 3.0 zajistí, že kompatibilní telefony nabijete na 50 % kapacity za cca 30 minut.

Nabíjení 3 zařízení současně: Díky třem výstupům můžete nabíjet telefon, tablet i bezdrátová sluchátka najednou.

Inteligentní čip: Powerbanka automaticky rozpozná připojené zařízení a upraví výstupní výkon tak, aby nabíjení bylo co nejefektivnější a nejbezpečnější.

Robustní konstrukce: Pouzdro z nehořlavého ABS plastu s protiskluzovou texturou pro bezpečný úchop.

3. Postup použití

Kontrola kapacity: Stiskněte boční tlačítko. Na LCD displeji se zobrazí aktuální stav nabití v procentech.

Nabíjení zařízení: Připojte své zařízení pomocí vhodného kabelu do jednoho z USB portů. Nabíjení se spustí automaticky.

Vstupní nabíjení (Powerbanky): Pro dosažení nejlepší rychlosti nabíjení samotné powerbanky použijte USB-C port a výkonný síťový adaptér (alespoň 18W–20W).

Vypnutí: Powerbanka se automaticky vypne po odpojení všech zařízení po cca 30 sekundách nečinnosti.

4. Bezpečnostní upozornění

Letecká přeprava: Vzhledem ke kapacitě 111 Wh (limit bývá 100 Wh) se před cestou letadlem informujte u své letecké společnosti. Často vyžadují nahlášení nebo speciální povolení pro přepravu v kabinovém zavazadle.

Skladování: Pokud powerbanku delší dobu nepoužíváte, udržujte ji nabitou na cca 50–70 % a každé 3 měsíce ji zkontrolujte.

Voda a teplo: Powerbanka není vodotěsná. Nevystavujte ji přímému ohni ani teplotám nad 45 stupňů Celsia (např. za oknem auta).

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot