

Adaptér schuko (CEE 3P 16 A) pro nabíječky elektromobilů Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Použití a instalace.....	3
3. Hlavní přednosti	4
4. Bezpečnostní upozornění.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Adaptér schuko (CEE 3P 16 A) pro nabíječky elektromobilů Elvix

Technické parametry

Vstup (vidlice): Standardní domácí zástrčka Schuko (Typ F / Typ E – kompatibilní s českými zásuvkami).

Výstup (zásuvka): Průmyslová modrá zásuvka CEE 16A (3-pin).

Maximální proud: 16 A (vhodné pro nabíjení do výkonu 3,6 kW).

Napětí: 230 V.

Krytí: IP44 (odolnost proti stříkající vodě a prachu).

Vodiče: Kvalitní měděný kabel s průřezem 2,5 mm² pro bezpečný přenos energie.

2. Použití a instalace

Propojení: Nejprve zasuňte modrou vidlici vaší přenosné nabíječky Elvix do modré zásuvky na adaptéru.

Ujistěte se, že pojistné víčko zásuvky správně zaklaplo.

Připojení k síti: Následně zasuňte Schuko zástrčku adaptéru do běžné domovní zásuvky.

Nastavení nabíječky: **Důležité!** Před zahájením nabíjení doporučujeme na přenosné nabíječce omezit proud na 10A nebo 13A, pokud neznáte stav elektroinstalace. Běžné domovní zásuvky nejsou vždy stavěny na trvalý odběr 16A po dobu mnoha hodin.

Zahájení nabíjení: Připojte konektor Typ 2 do vozidla.

3. Hlavní přednosti

Univerzálnost: S tímto adaptérem můžete nabíjet v kempech, na chatách, v běžných garážích nebo u přátel, kde není instalována průmyslová zásuvka.

Vysoká odolnost: Použité materiály jsou odolné proti UV záření a mechanickému poškození.

Bezpečnost: Průřez vodičů 2,5 mm² minimalizuje zahřívání adaptéru při dlouhém nabíjecím cyklu.

Kompaktní rozměry: Adaptér zabírá minimum místa a je ideálním doplňkem k základní výbavě v kufru elektromobilu.

4. Bezpečnostní upozornění

Kontrola zásuvky: Před použitím zkontrolujte, zda domovní zásuvka není poškozená, ohořelá nebo uvolněná.

Staré hliníkové rozvody nejsou pro nabíjení EV vhodné.

Teplota: Je běžné, že se zásuvka a adaptér během nabíjení mírně zahřejí. Pokud je však teplota vysoká (neudržíte na ní ruku), nabíjení okamžitě přerušete a snižte proudový odběr na nabíječe.

Voda: I když má adaptér krytí IP44, nenechávejte spoj ležet v kaluži vody nebo na přímém hustém dešti bez dodatečné ochrany.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot