

Wallbox nabíječka WBAC T2, 7 kW, RFID App Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instalace a zapojení.....	3
3. Obsluha a chytré funkce	4
4. Výhody 7 kW verze.....	4
5. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Wallbox nabíječka WBAC T2, 7 kW, RFID App Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: 7 kW (1 fáze, 32 A).

Konektor: Standardní Typ 2 (zásuvka nebo pevný kabel dle konkrétní varianty).

Napětí: 230 V AC.

Konektivita: WiFi 2.4 GHz + Bluetooth pro mobilní aplikaci.

Autorizace: RFID čtečka (čipy v balení) + Mobilní aplikace Elvix Smart.

Ochrany: Proudový chránič s detekcí DC složky (6mA), ochrana proti podpětí, přepětí a přehřátí.

Krytí: IP65 (vysoká odolnost pro venkovní i vnitřní použití).

2. Instalace a zapojení

Elektroinstalace: Vyžaduje jednofázový přívod s jističem 32A (charakteristika B nebo C) a odpovídajícím průřezem vodičů (minimálně 3x6 mm²).

Odborná montáž: Instalaci musí provést certifikovaný elektrotechnik. Ujistěte se, že je stanice správně uzemněna.

Nastavení WiFi: Po zapnutí stanice vyhledejte zařízení v aplikaci Elvix Smart přes Bluetooth a připojte jej k místní WiFi síti pro vzdálený přístup.

3. Obsluha a chytré funkce

Způsoby spuštění: * RFID: Přiložte kartu a nabíjení začne okamžitě.

App: Spusťte proces na dálku z mobilu.

Plug & Charge: V aplikaci lze autorizaci vypnout pro automatický start po zapojení.

Plánování (Timer): Vzhledem k nižšímu výkonu 7 kW je ideální využít aplikaci k nastavení nočního nabíjení, aby byl vůz ráno plně připraven.

Monitoring: Sledujte aktuální napětí, proud a celkovou spotřebovanou energii přímo na displeji svého telefonu.

Sdílení: Možnost udělit přístup k nabíječce dalším uživatelům prostřednictvím jejich účtů v aplikaci.

4. Výhody 7 kW verze

Kompatibilita: Ideální pro plug-in hybridy (PHEV) a elektromobily s jednofázovou palubní nabíječkou.

Šetrnost k síti: Nezatěžuje všechny tři fáze objektu, což může být výhodné v místech s nerovnoměrným odběrem.

Jednoduchost: Méně náročná na domovní rozvody než 22 kW modely.

Vše v jednom: I v této "základní" výkonové řadě získáte prémiové funkce (RFID/App), které bývají běžné u dražších stanic.

5. Údržba a bezpečnost

Kontrola teploty: I když je stanice vybavena tepelnou ochranou, dbejte na to, aby nebyla instalována na přímém poledním slunci (pro udržení maximálního výkonu).

Konektory: Pravidelně kontrolujte čistotu nabíjecího konektoru. Nepoužívejte stanici, pokud je kabel nebo zásuvka mechanicky poškozena.

Aktualizace: Firmware nabíječky lze aktualizovat přes aplikaci, což zajišťuje kompatibilitu s novými verzemi softwaru vozidel.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot