

Wallbox nabíječka WBAC T2, 22 kW, RFID App

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Požadavky na instalaci.....	3
3. Obsluha a chytré funkce	3
4. Hlavní výhody modelu 22 kW se zásuvkou	4
5. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Wallbox nabíječka WBAC T2, 22 kW, RFID App

Technické parametry

Maximální výkon: 22 kW (3 fáze, 32 A).

Výstup: Standardizovaná zásuvka Typ 2 s elektromagnetickým zámekem.

Konektivita: WiFi 2.4 GHz + Bluetooth (pro aplikaci Elvix Smart).

Autorizace: RFID čtečka (čipy součástí) + Mobilní aplikace (vzdálený přístup).

Měření: Integrovaný elektroměr s exportem historie nabíjení do PDF/CSV (přes App).

Ochrany: Proudový chránič Typ A + DC 6mA, přepětová, podpětová a tepelná ochrana.

Krytí: IP65 (maximální odolnost proti povětrnostním vlivům).

2. Požadavky na instalaci

Elektroinstalace: Vyžaduje třífázový přívod 400V s jističem 3x40A. Přívodní kabel musí být dimenzován na 32A (doporučeno 5x6 mm² nebo 5x10 mm² dle délky trasy).

Odborná montáž: Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými normami.

Nastavení WiFi: Pro plné využití chytrých funkcí musí být Wallbox v dosahu stabilní WiFi sítě.

3. Obsluha a chytré funkce

Zahájení nabíjení: Zapojte svůj nabíjecí kabel do zásuvky Wallboxu a následně do vozidla. Autorizujte se přiložením RFID karty nebo kliknutím v aplikaci.

Vzdálený monitoring: V aplikaci vidíte v reálném čase napětí na jednotlivých fázích, aktuální proud a celkovou dodanou energii.

Dynamické omezení: Pokud zjistíte, že domácnost odebírá příliš mnoho energie, můžete v aplikaci okamžitě snížit výkon Wallboxu (např. na 11 kW nebo méně).

Zabezpečení: Funkce "Lock" v aplikaci zajistí, že se k zásuvce nikdo nepřipojí bez vašeho vědomí.

4. Hlavní výhody modelu 22 kW se zásuvkou

Univerzálnost: Můžete připojit jakýkoliv kabel Typ 2 (krátký 2m pro garáž nebo dlouhý 10m pro nabíjení na příjezdové cestě).

Estetika: Na zdi nepůsobí rušivě – žádné smotané kabely, když se právě nenabíjí.

Vysoký výkon: Ideální pro firmy nebo domácnosti s více vozy, kde je potřeba rychlá obrátka u nabíječky.

Chytré vyúčtování: Díky aplikaci přesně víte, kolik elektřiny bylo spotřebováno, což usnadňuje rozúčtování nákladů (např. mezi soukromé a firemní jízdy).

5. Údržba a bezpečnost

Zámek zásuvky: Během nabíjení je kabel v zásuvce Wallboxu mechanicky uzamčen. Nikdy se jej nepokoušejte vytáhnout silou.

Ochranná krytka: Pokud se nenabíjí, udržujte krytku zásuvky zavřenou, aby se dovnitř nedostala vlhkost nebo prach.

Aktualizace: Sledujte notifikace v aplikaci a pravidelně aktualizujte software zařízení pro nejlepší výkon.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot