

**Solární zahradní svítidlo s pohybovým  
senzorem MS1 Myers Power**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

*Myers*<sup>TM</sup>

**Obsah**

1. Popis zařízení .....	3
2. Instalace a nastavení.....	3
3. Pracovní režimy.....	4
4. Údržba a péče .....	4
5. Bezpečnostní upozornění .....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Solární zahradní svítidlo s pohybovým senzorem

### Technické parametry

Model: MS1

Zdroj světla: LED panely s vysokou svítivostí (studená nebo neutrální bílá).

Napájení: Integrovaný Li-ion akumulátor.

Senzor: PIR pohybový senzor a soumrakové čidlo.

Detekční úhel: 120°.

Materiál: Vysoce odolný ABS plast s ochranou proti UV záření.

Stupeň krytí: IP65 (zcela prachotěsné a chráněné proti tryskající vodě).

## 2. Instalace a nastavení

Montáž: Svítidlo připevněte pomocí šroubů na svislou plochu. Pro optimální dosah senzoru pohybu doporučujeme výšku 2 až 2,5 metru.

Umístění: Solární panel (na horní straně) musí být orientován tak, aby na něj dopadalo co nejvíce přímého slunce. Stín výrazně snižuje efektivitu dobíjení.

První spuštění: Před montáží aktivujte svítidlo tlačítkem na těle přístroje. U modelu MS1 se často přepínají režimy opakovaným stisknutím tohoto tlačítka.

### 3. Pracovní režimy

Svítilno MS1 obvykle disponuje třemi inteligentními režimy:

Režim Senzor (vypnuto): Svítidlo je za tmy zhasnuté. Rozsvítí se na 100 % výkonu pouze při detekci pohybu.

Režim Senzor (tlumeně): Svítidlo svítí celou noc na cca 10 % výkonu jako orientační světlo. Při pohybu se rozsvítí na plný jas.

Režim Trvalé svícení: Svítidlo svítí stabilně na střední výkon bez ohledu na pohyb (vhodné pro osvětlení party nebo práce na zahradě).

### 4. Údržba a péče

Čištění: Solární panel a čočku senzoru udržujte čisté. Stačí otření vlhkým hadříkem bez chemických přípravků.

Zimní provoz: V zimních měsících doporučujeme nastavit Režim 1 (Senzor), aby se akumulátor nevybil příliš rychle kvůli nedostatku slunce.

Baterie: Pokud svítidlo po několika letech provozu přestane svítit, kontaktujte prodejce ohledně možnosti výměny vnitřního akumulátoru.

### 5. Bezpečnostní upozornění

Svítilno není určeno pro montáž do interiéru (solární panel nebude fungovat).

Neinstalujte v blízkosti komínů nebo klimatizačních jednotek, kde dochází k prudkým změnám teplot, které by mohly mást pohybový senzor.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@partizan.global](mailto:support@partizan.global)

Telegram: [https://t.me/PartizanSupport\\_bot](https://t.me/PartizanSupport_bot)