



Myers MSS-PIR1-WF to czujnik ruchu PIR z obsługą Wi-Fi, działający w standardzie IEEE 802.11b/g/n na częstotliwości 2,4 GHz. Urządzenie zapewnia wykrywanie ruchu do 6 metrów z kątem detekcji 360 stopni przy montażu sufitowym oraz obsługuje zarówno montaż sufitowy, jak i ścienny. Zasilany dwiema bateriami LR03 (AAA) ze wskaźnikiem niskiego poziomu baterii przy 2,4V, czujnik działa w zakresie temperatur od 0 do 40°C i wilgotności względnej 20-95%. Urządzenie posiada kompaktową plastikową obudowę o wymiarach 60mm średnicy i 34mm wysokości, waży 56g oraz integruje się z aplikacją mobilną Partizan do zdalnego monitorowania.

Szczegóły produktu	
Model	MSS-PIR1-WF
SKU	7933
Oprogramowanie	
Mobile app	Partizan
Sieć	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Specyfikacje elektryczne	
Prąd jałowy	≤ 65 µA
Prąd szczytowy	≤ 135 mA
Niskie napięcie akumulatora	≤ 2.4 V
Specyfikacje mechaniczne	
Odległość detekcji	6 m
Metoda instalacji	Sufit, Ściana
Kąt detekcji (sufit)	360°
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary	Ø60 x 34 mm
Waga	56 g
Moc	

Napięcie wejściowe USB	DC 5V/2A
Typ baterii	LR03 (AAA) × 2
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 35 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata