



Myers MSS-PIR1-WF — це PIR датчик руху з підтримкою Wi-Fi, який працює за стандартом IEEE 802.11b/g/n на частоті 2,4 ГГц. Пристрій забезпечує виявлення руху на відстані до 6 метрів із кутом виявлення 360 градусів при стельовому монтажі та підтримує як стельовий, так і настінний способи встановлення. Датчик живиться від двох батарей LR03 (AAA) з індикацією низького заряду при 2,4 В, працює в діапазоні температур від 0 до 40°C та відносної вологості 20-95%. Пристрій має компактний пластиковий корпус розміром 60 мм у діаметрі та 34 мм у висоту, вагою 56 г, та інтегрується з мобільним додатком Partizan для віддаленого моніторингу.

Деталі продукту	
Модель	MSS-PIR1-WF
SKU	7933
Програмне забезпечення	
Мобільний додаток	Partizan
Мережа	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
Електричні характеристики	
Струм холостого ходу	≤ 65 мкА
Піковий струм	≤ 135 мА
Низький заряд акумулятора	≤ 2.4 В
Механічні характеристики	
Відстань виявлення	6 м
Спосіб монтажу	Стеля, Стіна
Кут виявлення (стеля)	360°
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри	Ø60 x 34 мм
Вага	56 г
Живлення	

Вхідна напруга USB	DC 5В/2А
Тип акумулятора	LR03 (AAA) × 2
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	0 - 40 °С
Температура зберігання	-20 - 35 °С
Загальні	
Гарантія	3 роки