



Myers MSS-PIR1-ZB est un capteur de mouvement PIR compatible Zigbee conçu pour les applications de maison intelligente. L'appareil fonctionne selon la norme IEEE 802.15.4 dans la bande de fréquences de 2,400 GHz à 2,484 GHz et assure une détection de mouvement jusqu'à 6 mètres avec un angle de détection de 360 degrés en montage au plafond. Le capteur prend en charge les méthodes d'installation au plafond et au mur et est alimenté par deux piles LR03 (AAA) avec un seuil de tension de pile faible de 2,4V. Logé dans un boîtier en plastique mesurant 60mm de diamètre par 34mm de hauteur et pesant 56 grammes, l'appareil fonctionne à des températures de 0°C à 40°C avec une humidité relative de 20-95%. L'appareil s'intègre à l'application mobile Partizan.

Détails du produit	
Modèle	MSS-PIR1-ZB
SKU	7934
Logiciel	
Mobile app	Partizan
Capteurs (note importante)	Cet appareil utilise la technologie Zigbee et doit être appairé avec le HUB Zigbee Myers. Il ne prend pas en charge la connexion Wi-Fi directe ou la connexion autonome à une application.
Network	
Norme zigbee	IEEE 802.15.4
Fréquence zigbee	2,400 GHz – 2,484 GHz
Spécifications électriques	
Courant de repos	≤ 35 µA
Courant continu	≤ 15 mA
Tension de batterie faible	≤ 2.4 V
Spécifications mécaniques	
Distance de détection	6 m
Méthode d'installation	Plafond, Mur
Angle de détection (plafond)	360°

Matériau de boîtier	Plastique
Dimensions	65 x 60 x 34 mm
Dimensions	Ø60 x 34 mm
Poids	56 g
Puissance	
Tension d'entrée USB	DC 5V/2A
Type de batterie	LR03 (AAA) × 2
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 35 °C
Commun	
Garantie	3 ans